

Шкаф управления форсунками ШУ.2D

Шкаф управления управления форсунками ШУ.2D предназначен для управления роботизированными 2D форсунками в чаше фонтана. Шкафы обеспечивает управление двигателями роботизированных 2D форсунок и позволяют изменять положение установленных фонтанных форсунок в двух плоскостях в соответствии с заданной программой управления, создавать визуальные водные эффекты в чаше фонтана.

Габаритные размеры: ВхШхГ, 1200х750х300 мм. Тип корпуса настенный. Исполнение УХЛЗ, Класс защиты шкафов/щитов от пыли и влаги – IP31.

Работы по подключению, пуско-наладке и обслуживанию должны производиться только квалифицированным персоналом.

Краткая информация о составе шкафа (основное оборудование):

- Корпус металлический ЩМП-6-0 36 -1шт
- Автоматический выключатель (однополюсный) - комплект
- Контактор (напряжение катушки 230В) - комплект
- Блок питания 220/12В-1шт
- Блок питания 220/48В-1шт
- Контроллер управления 2D форсунками (Axial 2.0)-2шт
- Драйвер 2D форсунок (Driver)-2шт
- Комплект аппаратов коммутации и индикации
- Монтажный комплект

Технические характеристики

Напряжение на входе в шкаф	220В/50 Гц
Напряжение на выходе из шкафа	220В/50Гц, 48В/DC; 12В/DC
Мощность установленного оборудования	1 кВт (только для Кингисеппа)

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Необходимо следить за напряжением на входе щита. Недопустимо отклонение от указанных в паспорте значений более 5%.

Диапазон допустимых температур эксплуатации:..... +5...+40°C, при относительной влажности не более 70% (без образования конденсата)

Диапазон допустимых температур разрешенных для хранения шкафа в отключенном от сети состоянии:.....-20...+60°C, при относительной влажности не более 70% (без образования конденсата)

Эксплуатация шкафа должна производиться в указанных значениях температуры и влажности. Важно следить за тем, чтобы не образовывался конденсат на элементах щита при эксплуатации и хранении.